

Manueller Modus:

Schalten Sie den Strom innerhalb von 2 Sekunden AUS-AN-AUS-AN, die Wandleuchte wechselt in den manuellen Modus und ist 5 Stunden lang durchgehend eingeschaltet. Nach 5 Stunden kehrt die Lampe in den automatischen Modus zurück.

Auto-/Sensormodus:

Schalten Sie den Strom ein. Die Wandlampe leuchtet etwa 15 Sekunden lang und schaltet sich dann automatisch aus. Das bedeutet, dass die Lampe jetzt im Automatikmodus arbeitet.

So stellen Sie die Lampe ein:

- A. Drehen Sie das schwarze/weiße Gehäuse des Sensors nach unten. Dann sehen Sie die Drehschalter. Die linke ist für „ZEIT“, rechte für „LUX“.
- B. Zeiteinstellung:
 1. Drehen Sie den Schalter mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil nach rechts zeigt. Das bedeutet, dass die Wandleuchte noch 3 Minuten leuchtet, nachdem die Person weggegangen ist.
 2. Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil nach unten zeigt. Das bedeutet, dass die Wandleuchte noch 30 Sekunden leuchtet, nachdem die Person weggegangen ist.
- C. Luxeinstellung:
 1. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil nach rechts zeigt. Das bedeutet, dass der Sensor nur nachts funktioniert.
 2. Drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil nach unten zeigt. Das bedeutet, dass der Sensor sowohl tagsüber als auch nachts funktioniert.

Hinweise: Die beiden Schalter können nur um 270 Grad gedreht werden.

Erfassungsbereich: Es wird empfohlen, die Lampe etwa 2 bis 2,5 Meter über dem Boden an der Wand zu installieren. Die Wandlampe schaltet sich automatisch ein, wenn Personen in den Erfassungsbereich treten.

1. Personen halten sich in einem Abstand von 0,5 bis maximal 10 Metern vor der Wandlampe auf.
2. Personen halten sich in einem Umkreis von 150 Grad um die Lampe auf. Bei einem Abstand von 150 Grad zur Lampe beträgt die Erfassungsdistanz maximal 6 Meter. Je kleiner der Abstand, desto größer die Erfassungsdistanz.

